

Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

LEDBOX®



Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

Proyector led multifunción con batería de litio recargable y soporte. Incorpora panel solar para su carga. Proporciona una luz blanca potente, además dispone de opción de flash rojo y azul para señalización. Y conectores USB para cargar tus dispositivos móviles. Iluminación eficaz en cualquier situación.



100W




120º



AC220V



IP65



ESPECIFICACIONES

Potencia	100W
Flujo luminoso	3000lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	6000K
Alimentación	AC220V
Chip	Epistar SMD2835
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Batería recargable, Recarga solar, Reflector de aluminio
Temp. de trabajo	-40°C - + 55°C

Referencia

LD1020642

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

39x265x235mm

Dimensiones del packaging

10x28x25cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

LED BOX®

Proyector Led portátil alimentado con una batería de litio de 5000mAh que se puede cargar directamente en un enchufe estándar de 220V o a través de su panel solar incorporado en su parte posterior de **6V-1,7W**. Incluye soporte para un fácil transporte.

Dispone de chip led de color blanco frío 6000K, rojo y azul. Ofrece luz blanca o ráfagas de emergencia de color rojo+azul para señalización de obras, o cualquier otra situación.

Con el Proyector LED portátil de alta potencia podemos

tener luz en cualquier sitio o para cualquier emergencia durante 3-4 horas. De gran utilidad para equipos de emergencia como bomberos, cruz roja, instaladores electricistas o cualquier reparación u obra en el que no se tenga acceso al suministro eléctrico.

- 2,5-3 horas de funcionamiento autónomo con la batería incorporada.
- 4 horas de tiempo de carga completa de la batería.

Importante: No debe encenderse el proyector cuando está cargando la batería. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado del mismo.

Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

LEDBOX®

Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.