

## LED Driver DC12V/3x1W/350mA

Fuente de alimentación de corriente constante. Entrada 220VAC y Salida 3x1W, DC12V, 350mA.



3W



CC



0.35A



Interior



IP20

## ESPECIFICACIONES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Potencia          | 3W          |
| Alimentación      | CC          |
| Entrada           | AC85-265V   |
| Salida            | CC12V 350mA |
| Amperios (mA)     | 350mA       |
| Interior-exterior | Interior    |
| Protección IP     | IP20        |

## Referencia

LD1142132

## Dimensiones del producto

40x28x27mm

## Dimensiones del packaging

4x15x3cm

## Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

## DETALLES

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para focos led de 3W (luminarias led y otros) proporciona una gran economía y eficiencia.

- Entrada voltaje: 100-240VAC - 50/60Hz
- Entrada intensidad corriente eléctrica : 1,5 Amp

Max.

- Salida voltaje: DC12V
- Salida intensidad corriente eléctrica : 350mA corriente constante
- Potencia salida: 3x1W
- Factor de potencia: => 92%

## Ficha técnica

LED Driver DC12V/3x1W/350mA

LEDBOX®

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.